

Tabla de conversión de AWG a mm²

AWG	Ø [Pulg]	Ø [mm]	Ø [mm ²]	AWG	Ø [Pulg]	Ø [mm]	Ø [mm ²]
6/0 = 000000	0,580	14,73	170,3	18	0,0403	1,02	0,823
5/0 = 00000	0,517	13,12	135,1	19	0,0359	0,912	0,653
4/0 = 0000	0,460	11,70	107,0	20	0,0320	0,812	0,518
3/0 = 000	0,410	10,40	85,0	21	0,0285	0,723	0,410
2/0 = 00	0,365	9,26	67,4	22	0,0253	0,644	0,326
1/0 = 0	0,325	8,25	53,5	23	0,0226	0,573	0,258
1	0,289	7,35	42,4	24	0,0201	0,511	0,205
2	0,258	6,54	33,6	25	0,0179	0,455	0,162
3	0,229	5,83	26,7	26	0,0159	0,405	0,129
4	0,204	5,19	21,1	27	0,0142	0,361	0,102
5	0,182	4,62	16,8	28	0,0126	0,321	0,0810
6	0,162	4,11	13,3	29	0,0113	0,286	0,0642
7	0,144	3,66	10,5	30	0,0100	0,255	0,0509
8	0,128	3,26	8,36	31	0,00893	0,227	0,0404
9	0,114	2,91	6,63	32	0,00795	0,202	0,0320
10	0,102	2,59	5,26	33	0,00708	0,180	0,0254
11	0,0909	2,30	4,17	34	0,00631	0,160	0,0201
12	0,0808	2,05	3,31	35	0,00562	0,143	0,0160
13	0,0720	1,83	2,62	36	0,00500	0,127	0,0127
14	0,0641	1,63	2,08	37	0,00445	0,113	0,0100
15	0,0571	1,45	1,65	38	0,00397	0,101	0,00797
16	0,0508	1,29	1,31	39	0,00353	0,0897	0,00632
17	0,0453	1,15	1,04	40	0,00314	0,0799	0,00501